



SEW 2330LX

### Измеритель освещенности SEW 2330LX (люксметр) АКИП™

- Максимальное разрешение: 0,01 лк
- Базовая погрешность:  $\pm 3\%$
- Функция удержания показаний (Hold)
- ЖК-дисплей 4000
- Режим энергосбережения (автовывключение)
- Индикация разряда батареи
- Ручной или автоматический выбор диапазона
- Защитная крышка линзы-сенсора
- Защитный чехол

### Технические данные:

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПАРАМЕТРЫ	ЗНАЧЕНИЯ
ИЗМЕРЕНИЕ ОСВЕЩЕННОСТИ	Диапазон	39.99 / 399.9 / 3999 / 39990 (люкс) 3.999 / 39.99 / 399.9 / 3999 (фут/кандел)
	Погрешность	$\pm 3\% + 5$ ед. мл. разряда
	Разрешение	0,01 лк...10 лк 0,001...1 фут/кандел
ОБЩИЕ ДАННЫЕ	Источник питания	9 В тип «Крона»
	Условия эксплуатации	0 °С...40 °С, отн. влажность не более 80 %
	Дисплей	4000
	Датчик	Силиконовый фотодиод
	Масса	245 г
	Размеры	194x62x34 мм
Комплект поставки	Защитный чехол, батарейка руководство по эксплуатации	