

# СПИРАЛЬНАЯ АНТЕННА AC8.33.1-AC8.33.2

(диапазон частот 0,9 – 18 (26) ГГц)

Сpirальные широкополосные антенны с поляризациями вида: круговая левого или правого вращения.



На фото: Спиральные антенны с элементом крепления.

## Особенности:

- ✓ широкая полоса рабочих частот 0,9 – 18 (26) ГГц
- ✓ рекомендуется в качестве элемента многолучевых антенных решеток
- ✓ поставляется в составе многолучевых антенных решеток

AC8.33.1-AC8.33.2

## Технические характеристики

|   |                   |
|---|-------------------|
| Диапазон частот                                       | 0,9 – 18 (26) ГГц |
| Коэффициент усиления в диапазоне частот, дБ, не менее | -5...+5           |
| Пределы погрешности коэффициента усиления, дБ         | ± 2,0             |
| KCBN входа, не более                                  | 2,0               |
| Масса антенны, кг, не более                           | 0,2               |
| Тип разъема   | SMA               |